

CONTROLLER DMX PROFESSIONALE 512 CANALI 32 SCENARI PROGRAMMABILI

MIXER DMX 32 CANALI

Reference: DMX-3216



MIXER DMX 32 CANALI

Controller DMX professionale

con porta USB, per comandare unità per effetti luce con interfaccia DMX512. Grazie alle numerose possibilità di programmazione facile da usare.

- 512 canali DMX
- porta USB per la memorizzazione di chase su una chiavetta USB
- 16 tasti di livello, ogni livello con un massimo di 32 canali DMX
- 8 fader DMX, 4 pagine fader
- 32 scenari programmabili (4 pagine, ognuna con 8 scenari)
- 16 chase programmabili, con un massimo di 750 step; tutti i chase si possono svolgere contemporaneamente
- 1 fader per Fade Time, 1 fader per velocità dei programmi (wait time)
- 2 ruote jog per PAN/Tilt, combinabili
- funzione di inversione canale (invers)
- 16 movimenti programmabili, attivabili
- 3 modi chase: automatico, comandato dalla musica, manuale
- funzione override
- 1 tasto tap per velocità dei programmi
- tasto blackout
- supporta MIDI standard
- comando musica attraverso ingresso audio con sensibilità regolabile o tramite microfono integrato
- display a LC retroilluminato (2 x 8 caratteri)
- contatti 1xXLR a 3 poli (DMX-Out), 3xDIN a 5 poli (MIDI-In, MIDI-Out, MIDI-Thru), 1xRCA (Audio-In), 1xpresa USB tipo A
- alimentazione tramite alimentatore in dotazione
- dimensioni 482x134x80 mm, 3 U
- peso 2,4 kg

Specifiche:

Tipo	Controller DMX
Interfaccia DMX	DMX512
Numero canali DMX	512
Numero uscite DMX	1
Numero fader canale	8
numero altoparlanti	16
numero scenari	32
numero livelli per apparecchi	16
Funzione blackout	sì
Comando tramite musica	sì
Jog-wheel	2
MIDI	sì
USB	sì
Display	LCD (2 x 8 caratteri)
Alimentazione	alimentat. in dotaz.
Dimensioni	482 x 134 x 80 mm
Larghezza	482 mm
Altezza	134 mm
Profondità	80 mm
Unità di altezza	3
Temp. d'esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	2,2 kg
Collegamenti	1 x XLR a 3 poli (DMX-Out), 3 x DIN a 5 poli (MIDI), 1 x RCA (Audio-In), 1 x presa USB-A