

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO CON LETTORECD/MP3 E TUNER 1 X 80 W

MIXER AMPLI RADIO/USB/CD
INTEGRATO, 100V 80W

Reference: PA-890RCD



MIXER AMPLI RADIO/USB/CD INTEGRATO, 100V 80W

Amplificatore mixer PA mono

con lettore CD/MP3 integrato e tuner

- 1 x 80 W
- lettore CD con meccanismo a cassetto, funzione ripetizione e riproduzione in ordine casuale, riproduzione di CD audio/CD-R/CD-RW, CD-MP3, porta USB, interruttore on/off separato
- modulo tuner AM/FM con 5 tasti stazioni programmabili, ricerca stazione, interruttore on/off separato
- 3 ingressi Mic, di cui 1x Mic/Line commutabile
- funzione sirena
- uscite per altoparlanti mediante contatti a vite
- regolatori di livello degli ingressi
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- funzionamento a rete o a 24 V di emergenza

Specifiche:

Potenza nominale	80 W
Canali	3
Ingressi	1,5 mV (Mic), 300 mV (Line)
Banda passante	50-15000 Hz
Regolazione toni bassi	± 10dB/100Hz
Regolazione toni alti	± 10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 52 dB
Fattore di distorsione	1 %
Tensione di rete	~ 230 V

Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	265 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	400 mm
Altezza	110 mm
Profondità	340 mm
Unità di altezza	2
Peso	9,5 kg
Collegamenti	2 x jack 6,3 mm (Mic), 1 x jack 6,3 mm (Mic, Line), morsetti a vite (altoparlanti)