



Commutatore SAT per 2 decoder serie C2

art. 17-681 C2

Commutatore che consente di collegare due decoder SAT alla medesima presa, senza dover scollegare alternativamente l'uno o l'altro.

Questo commutatore dotato di cavo scart (con apposito cavetto di controllo), a differenza dei modelli che ne sono privi, può essere utilizzato anche in presenza di decoder che mantengono la tensione di telealimentazione in condizione di standby (es: decoder SKY).



Caratteristiche

- Contenitore schermato
- Connettori a vite tipo F
- Cavo SCART con cavetto di controllo in dotazione

Articolo	17-681	
Sigla	C2	
Range frequenze	MHz	40 ÷ 2150
N. ingressi		2
Attenuazione di passaggio	dB	< 2
Isolamento fra gli ingressi	dB	> 30
Corrente assorbita	mA	30
Dimensioni (LxWxH)	mm	55x22x55
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	153x190x74
Peso imballo	Kg	0,42
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065	

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

