

# SF-BNC4K-HDMI

Convertitore BNC a HDMI

1 Ingresso BCNC

1 uscita HDMI 1080p

1 uscita BNC (loop con BNC in)

Risoluzione uscita 1080p

Risoluzione ingresso video fino a 8

Mpx



Safire

Converter BNC a HDMI

1 entrata BNC

1 uscita BNC

1 uscita HDMI 1080p

Risoluzione in ingresso fino a 8 Mpx

Formato di entrata TVI / CVI / AHD / CVBS

75 ohm e alta impedenza

Possibilità di loop tra BNC

# Specificazioni

Marca	Safire
Ingresso	1 entrata BNC
Uscita	1 Uscita HDMI / 1 Uscita BNC
Loop tra BNC	Supporta
Risoluzione in entrata	8 Mpx (HDTV) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)
Risoluzione in uscita	HDMI 1080p
Audio	Non disponibile
Funzioni	Test per telecamere analogiche fino a 8 Mpx
Impedenza d'uscita	75 ohm / Hi-Z
Alimentazione	5VDC / 2 A max.
Condizioni di lavoro	-25 ? - 75 ?
Dimensioni	20 (Al) x 55.0 (La) x 66 (Lu) mm