

SF-XVR3116S

Videoregistratore 5n1 Safire

Audio su cavo coassiale

16CH

HDTV/HDCVI/HDCVI/AHD/CVBS/CVBS/

16+2 IP

1080P Lite (25FPS)

Uscita HDMI Full HD e VGA

1 HDD



Safire

DVR 5n1

16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+2 IP

H.264+/H.264 /H.265+/ H.265 / H.265 Pro / H265 Pro+

Risoluzione 1080PLite/720P (25FPS)

Audio su cavo coassiale

Uscita HDMI Full HD e VGA

Mouse

Espacio para 1 HDD

Cloud storage per substream (OneDrive, Dropbox.....)

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 16 Canali da BNC e 16 (sostituzione) + 2 (extra) Canali IP (fino a 1080P)
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compressione video/audio	H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265 / H.265 Pro / H265 Pro+ / G.711u
Risoluzione display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Risoluzione di ingresso BNC	1080p / 720p
Stream Principale	1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Stream Secondario	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Allarmi	Non disponibile
Videoanalisi	Non disponibile
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	USB / Rete / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 6TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 (Mouse e batteria di riserva) / RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software CMS Safire Control Center
Alimentazione	DC 12 V / 1.5 A (Consumo senza HD < 12W)
Dimensioni / Peso	45 (La) x 260 (Lu) x 222 (Al) mm / 1.2 Kg