

# SF-XVR6108S

Videoregistratore 5n1 Safire

H.265Pro+

Audio su cavo coassiale

8CH

HDTV/HDCVI/HDCVI/AHD/CVBS/CVBS/

8+4 IP

4Mpx Lite/1080p (12FPS)

Uscita HDMI Full HD, VGA e BNC

(CVBS)

1 CH audio / 1 HDD



Safire

DVR 5n1

8 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 1 CH audio

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264

Risoluzione 4Mpx Lite /1080p (12FPS) o 1080PLite/720P (25FPS)

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Audio su cavo coassiale

Allarme non disponibile

Uscita HDMI Full HD, VGA e CVBS

Mouse

Espacio para 1 HDD

Cloud storage per substream (OneDrive, Dropbox.....)

# Specificazioni

Marca	SAFIRE
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 8 Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP ( hasta 6Mpx) Modo IP mejorado: 8Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 4 (extra) Canales IP ( hasta 6Mpx) La modalità IP avanzata limita la larghezza di banda a 4Mbps per canale IP Nota: La modalità IP avanzata non è compatibile con la modalità VCA avanzata
Larghezza di banda di input	48 Mbps
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independente
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compresione video/audio	H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u
Risoluzione display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Risoluzione di ingresso BNC	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Stream Principale	<b>4Mpx Lite</b> / 3Mpx (CH1-2) / 1080p (12 FPS), 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Stream Secondario	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Allarmi	Non disponibile
Videoanalisi	Di default: 2 CH VCA, modalità VCA avanzata (sostituisce l'uscita CVBS e 2K/4K opzione HDMI): 4 CH VCA Cruce de línea   Intrusión en área   Excepción de audio
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	USB / Rete / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (mouse e backup) / RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software CMS Safire Control Center
Alimentazione	DC 12 V / 1.5 A (Consumo senza HDD <<< ignorare>7.5 W)
Dimensioni / Peso	45 (La) x 315 (Lu) x 242 (Al) mm / 1.78 Kg