

# AMPLIFICATORE PA DIGITALE STEREO, 250 W,

AMPLIFICATORE 2 CH

Reference: STA-200D



## AMPLIFICATORE 2 CH

Amplificatore PA digitale stereo, 250 W,

- concetto class D
- funzionamento silenzioso grazie al sistema senza ventilatore
- grazie al trasformatore toroidale di grande dimensione alte riserve di potenza
- alto rendimento dei finali
- contatto jack stereo di 3,5 mm con sensibilità regolabile sul lato frontale
- 4 x ingresso RCA
- 2 x uscita SPEAKER
- 4 x uscita morsetti
- 2 regolatori di livello
- protetto contro cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
- LED per power, sovrapilotaggio (clip), protect e overheat
- struttura particolarmente piatta e robusta, 1 unità d'altezza

### Specifiche:

senza ventilatore	1
Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )	300 W
Potenza nominale	250 W
Potenza efficace con 4 $\Omega$	2 x 125 W
Potenza efficace con 8 $\Omega$	2 x 75 W
Canali	2
Ingressi	1 V/23 k $\Omega$ (RCA),
	90 mV-1 V (jack)
Banda passante	20-20000 Hz
Rapporto S/R	> 100 dBA
Diafonia	> 56 dB
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V

Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	350 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	483 mm
Altezza	44 mm
Profondità	268 mm
Unità di altezza	
Peso	5 kg
Collegamenti	1 x jack 3,5 mm stereo
	4 x RCA L/R
	1 xSPEAKER L/R
	1 x mors. a vite p. altop. L/R